

**STARTIUM 980E on Käynnistinelaturi, joka kykenee lataamaan AGM/Geeli (Pysäytä/Käynnistä) -Nes-teakut ja käynnistämään modernit ajoneuvot turvallisesti.**

**LATAA**12 V  
24 V20-750 Ah  
20-525 Ah**KÄYNNISTÄ**12 V  
24 V500 A  
400 A

**Lataa kaiken tyyppisiä akkuja:** Valitse latauskäyrä akun tyypille – Neste, Geeli, AGM – tai jos akun tyyppiä ei tunneta, niin valitse Universaali Tila, mikä varmistaa kaikkien näiden akun tyyppien turvallisen lataamisen. Valitse neljästä latauslähdestä: 5 A, 15 A, 20 A ja 40 A.

**Lataa 100 prosenttiin asti turvallisesti:** Kehittynyt monivaiheinen laturi lataa 100 prosenttiin ja ei vaadi valvontaa tai akun poistamista ajoneuvosta. Lataamisen lopussa laturi menee kellumistilaan pitääkseen akun latauksen 100 prosentissa.

**Älykäs:** Tämä laite analysoi akun kuntoa jatkuvasti ja säättää lähtöjännitettä automaattisesti. Jännite ja latauksen prosenttimäärä näytetään reaaliajassa digitaalinäytöllä.

**Suojaa ajoneuvon elektronikalle:** Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta. Kipinöiden riskiä ei ole olemassa, puristimissa ei ole jännitettä kun ne eivät ole yhdistettynä akkuun.

**Erittäin tyhjän akun lataaminen:** STARTIUM voi ladata jopa 1V:iin tyhjentyneitä akkuja. Tämä ei ole mahdollista jos akku on vahingoittunut.

**AJASTIN:** Toiminto, joka mahdollistaa turvallisen lataamisen kun ladataan erittäin tyhjiä akkuja (< 1 V).

**SOS PALAUTUS :** Mahdollistaa sulfatoituneiden akkujen palauttamisen toimintakuntoon.

**Automaattinen käynnistys:** Laite käynnistyy automaattisesti, lähettäen sähkövirtaa akulle kun auton käynnistystoiminto on aktivoitu. Kaukosäädintä ei enää tarvita.

**Älykäs käynnistys:** STARTIUM 980E havaitsee vahingoittuneet tai pahasti sulfatoituneet akut automaattisesti. Ajoneuvon elektronikan suojaamiseksi se ei tässä tapauksessa lähetä sähkövirtaa.





Mukana toimitetaan:  
• 2.5 m kaapelit  
• Eristetyt puristimet

**LISÄOMINAISUUDET**

- + Automaattinen uudelleenkäynnistys palauttaa asetukset viimeisimpiin käytettyihin asetuksiin.
- + Vaihtovirtageneraattorin testitoiminto auttaa vianetsinnässä.
- + Vikakoodit näytetään digitaalisella näytöllä vianetsinnän helpottamiseksi.



CE - EN 60335-2-29

| <br>50/60hz | <br>I1 |  |  | <br>MIN. Ah MAX. | <br>Reg | <br>60335-2-29<br>A | <br>A<br>1v/c | <br>A<br>0v/c | <br>Fuse | <br>IP | <br>mm | <br>mm | <br>kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230V                                                                                          | 16A                                                                                       | 2 kW                                                                                | 12V                                                                                 | 20-750Ah                                                                                            | 3+Boost+Start                                                                              | 5-20-40-(50 boost)                                                                                     | 500                                                                                              | 720                                                                                                | 250A                                                                                          | 21                                                                                          | 400x475x795                                                                                 | 310x480x800                                                                                 | 36                                                                                          |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                     | 24V                                                                                 | 20-525Ah                                                                                            | 3+Boost+Start                                                                              | 5-15-30-(35 boost)                                                                                     | 400                                                                                              | 560                                                                                                |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |

MADE in FRANCE

www.gys.fr